

PÉČE O NŮŽKY JAGUAR

Denně otírejte měkkým hadříkem ostří a seřizovací šroub vašich nůžek JAGUAR. Pak přidejte kapku mazacího oleje JAGUAR na oblast otáčení (šroubu), aby byl dosažen optimální střížný výkon. Otevírejte a zavírejte nůžky několikrát za sebou, aby se olej dostatečně rozetřel.

Proč máte pravidelně kontrolovat napětí šroubu Vašich nůžek ?

Ideální napětí zajišťuje hladké otevírání a zavírání a hladký stříh. Vaše nůžky budou mít v jakékoliv požadované poloze či úhlu optimální střížný výkon a to vše při zachování jejich ostrosti.

Obr. 1: Je-li napětí příliš volné, prameny vlasů jsou useknuty nebo mohou být tlačeny při stříhání.

Obr. 2: Je-li napětí příliš těsné, mohou být střížné hrany nůžek poškozeny.

Jak zajistit, aby šroub napětí byl nastaven správně?

Obecně platí, že byste měli kontrolovat nůžky denně. Měli byste je také zkontrolovat kdykoliv si všimnete jakékoli změny v jejich střížném výkonu.

Napětí můžete zkontrolovat opatrným otevíráním a zavíráním nůžek. Je-li napětí nastaveno správně, tak se čepele nůžek zavírají jemně a jen minimální tlak je požadován na zavření nůžek při stříhání.

Obr. 3: Nastavení správného napětí šroubu Vašich nůžek: Opatrně zavřete nůžky. Na obrázku vidíte úhel otevření nůžek, při kterém byste měli cítit první kontakt obou čepelí nebo velmi slabý odpor obou čepelí, je-li napětí nastaveno správně.

Nastavení napětí šroubu

Všechny nůžky Jaguar jsou vybaveny šrouby SMART SPIN, Vario nebo Vario PLUS, takže lze individuálně nastavit napětí šroubu.

Je-li napětí příliš volné :


Otočte šroub ve směru hodinových ručiček 1/16 otáčky (ekvivalent 3-4 minut na analogovém ciferníku). Přesvědčte se, že stříh je správný, jak je popsáno výše. Pokud je ještě příliš volný, opakujte postup, dokud nedosáhnete správného napětí šroubu.

Je-li napětí příliš těsné:

Otočte šroubem proti směru hodinových ručiček 1/16 otáčky. Pak zkontrolujte stříh. Pokud je ještě příliš těsný, opakujte postup, dokud nedosáhnete správného napětí šroubu.





Obr. 1 Příliš těsné napětí



Obr. 2 Příliš volné napětí



Obr. 3 Správné napětí



www.jaguar-solingen.cz

